STBACO8220K

uscita analogica standard HART kit STB - 4...20 mA - 2 uscite - 15 bit + segnale



Presentazione

| Gamma prodotto | Modicon STB soluzione I/O distribuita |
|------------------------------|--|
| Tipo prodotto | Kit di uscita analogica standard |
| Composizione del kit | Modulo STBACO8220 Base STBXBA2000 STBXTS2100, connettore a molla con 6 contatti STBXTS1100, connettore a vite con 6 contatti |
| Tipo uscita analogica | Corrente: 420 mA |
| Numero uscite analogiche | 2 |
| Risoluzione uscita analogica | 15 bit + segno |

| \sim | | A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | | |
|--------|---------|--|-------|-----|
| Cara | tterist | iiche i | tecni | Che |

| Corrente uscita analogica | 0,02 A | |
|---|---|--|
| Tempo di risposta | 40 ms plus update time | |
| Scambio a freddo | Sì | |
| Hot swapping | Sì per NIM standard | |
| Fallback | Stato 0 NIM di base Configurabile dall'utente NIM standard | |
| Formato dati | EN 61131-2 IEC 61131-2 | |
| Tempo di aggiornamento | 8 ms | |
| Linearità integrale | +/-0,05%FS | |
| Linearità differenziale | Monotonico | |
| Errore precisione assoluta | +/-0,3% del fondo scala a 25 °C | |
| Deriva di temperatura | +/-0,005%/°C | |
| Isolamento tra vie e bus | 1500 V per 1 minuto | |
| Isolamento tra vie e bus | 200 V | |
| Compatibilità prodotto | Modulo di distribuzione tensione STBPDT3100/3105 Base di montaggio STBXBA1000 | |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 24 V CC | |
| Alimentazione | Modulo di distribuzione tensione | |
| Assorbimento di corrente | 210 mA a 5 V CC per bus logico | |
| Marcatura | CE | |
| Categoria di sovratensione | II | |
| LED di stato | 1 LED (verde) stato del modulo (RDY) 1 LED (Rosso) errore del modulo (ERR) | |
| Profondità | 70 mm | |
| Altezza | 18,4 mm | |
| Larghezza | 128,3 mm | |
| | | |

Ambiente

| Certificazioni prodotto | UL[RETURN]FM classe 1 divisione 2[RETURN]CSA | |
|---|--|--|
| Grado di inquinamento | 2 conforme a IEC 60664-1 | |
| Altitudine di funzionamento | <= 2000 m | |
| Grado di protezione IP | IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1 | |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 060 °C (without) | |
| Temperatura di funzionamento 32140 °F without | | |
| | | |

| Temperatura di stoccaggio | -4085 °C without | |
|----------------------------|---|--|
| Temperatura di stoccaggio | -40185 °F without | |
| Umidità relativa | 95 % a 60 °C senza condensa | |
| Resistenza alle vibrazioni | 3 gn a 58150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm 5 gn a 58150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm +/-0,35 mm a 1058 Hz | |
| Tenuta agli urti | li urti 30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27 | |

Confezionamenti

| PCE |
|-----------|
| 1 |
| 2,700 cm |
| 8,000 cm |
| 13,000 cm |
| 136,000 g |
| S02 |
| 28 |
| 15,000 cm |
| 30,000 cm |
| 40,000 cm |
| 4,234 kg |
| |

Sostenibilità dell'offerta

| Regolamento REACh | ☑ Dichiarazione REACh | |
|-----------------------------|---|--|
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) | |
| Senza mercurio | Sì | |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina | |
| Informazioni esenzioni RoHS | ௴ Sì | |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. | |


Garanzia contrattuale

| Garanzia 18 | mesi |
|-------------|------|

Scheda prodotto Disegni dimensionali

STBACO8220K

Dimensioni




STBACO8220K


Schemi di cablaggio

Esempi

2 attuatori analogici non isolati, 24 VCC forniti dal PDM



2 attuatori analogici isolati, alimentazione a 24 VCC esterna



| Pin | Connessioni superiori | Connessioni inferiori |
|-----|---|---|
| 1 | alimentazione a loop +24 VDC | alimentazione a loop +24 VDC |
| 2 | uscita verso l'attuatore 1 | uscita verso l'attuatore 2 |
| 3 | nessuna connessione | nessuna connessione |
| 4 | ritorno del canale d'uscita | ritorno del canale d'uscita |
| 5 | nessuna connessione | nessuna connessione |
| 6 | ritorno dell'alimentazione a loop (al modulo) | ritorno dell'alimentazione a loop (al modulo) |