

MH-B10-12-MULTI-66-PA-LG - Plaques passe-câble



1299362

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1299362>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Plaques passe-câble, diamètre extérieur du câble: 5x 3 mm ... 7 mm, 4x 5 mm ... 10 mm, 2x 7 mm ... 13 mm, 1x 9 mm ... 16 mm, matériau: TPE-SEBS (matériel extérieur), coloris: gris clair, longueur: 107 mm, largeur: 56 mm, hauteur: 19 mm



Avantages

- Il est possible d'utiliser les découpes de paroi des connecteurs à usage intensif de taille B10.

Données commerciales

Référence	1299362
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7CAX
Product key	AF7CAX
GTIN	4063151538996
Poids par pièce (emballage compris)	63,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	63,8 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Cadre pour passe-câbles
-----------------	-------------------------

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	1,8 Nm
-------------------	--------

Dimensions

Largeur	56 mm
Hauteur	19 mm
Longueur	107 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
Matériau	TPE-SEBS (matériel extérieur)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	5x 3 mm ... 7 mm
	4x 5 mm ... 10 mm
	2x 7 mm ... 13 mm
	1x 9 mm ... 16 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 90 °C

Montage

Instructions de montage	Vis de fixation M4, couple de serrage : 1,8 Nm, six pans intérieurs SW5
	Pour le montage, utiliser les vis de fixation fournies.
	Étapes de montage : 1) Fixer les Multigates avec les vis de fixation fournies (respecter le couple de serrage) 2) Percer un trou dans la membrane (à l'aide d'un tournevis) ou découper la pointe du cône 3) Introduire le câble (depuis l'extérieur) dans l'ouverture. Tirer le câble d'env. 20 mm (pour améliorer le dispositif anti-traction)

MH-B10-12-MULTI-66-PA-LG - Plaques passe-câble



1299362

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1299362>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27182815
ECLASS-13.0	27142421

ETIM

ETIM 10.0	EC002624
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--