



KV FC 35 NT

- N-Trennklemme
- Nachrüstset
- 8x 25 mm² Schraubanschluss und 32x 6 mm² Steckklemmanschluss

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung:

Bemessungsisolationsspannung	Spannungsform
$U_i = 690 \text{ V}$	a.c.

Bemessungsstrom: $I_n = 75 \text{ A}$
Anzahl der möglichen N-Potenziale: 4
N trennbar: Ja

ANSCHLUSSDATEN

Aderendhülse für flexible Leiter erforderlich: Nein
Anzugsdrehmoment der Klemme: 2 Nm

Anzahl Klemmstellen je Pol:

Anzahl Klemmstellen je Pol	Anschlussart
32	Steckklemmanschluss (N trennbar)
8	Schraubanschluss

Anschlussquerschnitt
Steckklemmanschluss:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	1,5 mm ²	6 mm ²	eindrchtig, feindrchtig	rund	Cu

Anschlussquerschnitt Schraubanschluss:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
4	1,5 mm ²	2,5 mm ²	eindrchtig	rund	Cu
1	1,5 mm ²	25 mm ²	feindrchtig	rund	Cu
3	4 mm ²	6 mm ²	eindrchtig	rund	Cu
1	10 mm ²	10 mm ²	eindrchtig	rund	Cu
1	16 mm ²	25 mm ²	mehrdrchtig	rund	Cu

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Halogenfrei: Ja
Silikonfrei: Ja

ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,314 kg

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 61001159
EAN: 4012591134251
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85381000

HINWEIS

Geeignet fr: Kleinverteiler mit 18 Teilungseinheiten je Reihe

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

N-Klemme in FIXCONNECT NT-Steckklemmentechnik. Von 1,5 mm² bis 6 mm² für eindräftige und flexible Kupferleiter als Steckklemmen mit N-Trennfunktion. Zugbügelklemmen von 1,5 mm² bis 25 mm² mit Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern für eindräftige, mehrdräftige und flexible Kupferleiter. Geeignet für den Einbau in HENSEL KV-Kleinverteiler.

Anzahl Klemmstellen 8 x 25 mm² und 32 x 6 mm².