



## Principal

Gama de producto	Modicon X80 ((*))
Tipo de producto o componente	Módulo da fonte de alimentação
Backplane compatibility	Not compatible with BMEXBP02 ((*))
Tensión primario	24 V isolado
Tipo de circuito de alimentación	DC
Potência secundária	16,8 W 24 V CC processador e fonte de alimentação do módulo E/S 8,3 W 3,3 V CC fonte de alimentação lógica do módulo E/S

#### Complementario

Complementario		
Limite da tensão primária	180,310,2 V	
Corriente de entrada	1 A 24 V	
Corriente de entrada	30 A 24 V	
l²t na ativação	0,6 A².s 24 V	
It na ativação	0,15 A s 24 V	
Confiabilidad MTBF	4886000 H	
Tipo de protección	Fusível interno não acessível para circuito primário Protección contra sobrecargas para circuito secundário, fonte de alimentação com sensor de 24 V Protección sobretensión para circuito secundário, fonte de alimentação com sensor de 24 V Protección contra cortocircuitos para circuito secundário, fonte de alimentação com sensor de 24 V	
Corrente na tensão secundária	0,7 A 24 V CC processador e fonte de alimentação do módulo E/S 2,5 A 3,3 V CC fonte de alimentação lógica do módulo E/S	
Maximum power dissipation in W	8,5 W	
LED de estado	1 LED (verde) tensão do rack OK	
Tipo de control	Reinício a frio do botão de pressão REPOR	
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector 2 pinesrelé de alarme 1 conector 5 pinesalimentação da linha, aterramento de proteção, sensor de entrada 24 V CC	
Maximum cable distance between devices	20 M cabo da fonte de alimentação cobre 1,5 mm² 30 m cabo da fonte de alimentação cobre 2,5 mm²	
Resistencia de aislamiento	>= 10 MOhm primária/terra >= 10 MOhm primária/secundária	
Peso del producto	0,29 kg	

#### Entorno

Inmunidad a microcortes	1 ms	
Fuerza dieléctrica	1500 V primária/terra 1500 V primária/secundária	
Resistencia a las vibraciones	3 gn	
Resistencia a los choques	30 gn	
Grado de protección IP	IP20	
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4085 °C	
Temperatura ambiente de operación	060 °C	

Humedad relativa	595 % en 55 °C sin condensación
Tratamiento de protección	TC
Altitud máxima de funcionamiento	02000 m 20005000 m con

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,238 cm
Paquete 1 Ancho	15,451 cm
Paquete 1 Longitud	15,597 cm
Paquete 1 Peso	420,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	6,31 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	32 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Producto Green Premium	
☑ Declaración De REACh	
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)	
Sí	
☑ Declaración RoHS China	
<b>ĕ</b> Sí	
☑ Perfil Ambiental Del Producto	
☑ Información De Fin De Vida Útil	
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	

#### Garantía contractual


Carantia contractadi		
Periodo de garantía	18 months	

# Hoja de datos del producto BMXCPS2010

# Esquemas de dimensiones

#### Módulos montados en bastidores

#### **Dimensiones**




- (1) Con bloque de terminales extraíble (compartimento, tornillo o resorte).
- (2) Con conector FCN.
- (3) En segmento AM1 ED: 35 mm de ancho, 15 mm de profundidad. Sólo posible con bastidor BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Referencias de bastidor	a en mm	a en pulgadas
BMXXBP0400 y BMXXBP0400H	242,4	09.54
BMXXBP0600 y BMXXBP0600H	307,6	12.11
BMXXBP0800 y BMXXBP0800H	372,8	14.68
BMXXBP1200 y BMXXBP1200H	503,2	19.81

# Hoja de datos del producto BMXCPS2010

Conexiones y esquema


Conexión de los módulos de alimentación de corriente continua a una red de corriente continua flotante de 24 V CC o 48 V CC



Red flotante de 24 V CC para la alimentación de sensores, actuadores y módulos de entrada/salida.

Conexión de los módulos de alimentación de corriente continua a una red de corriente alterna

#### Conexión de una estación del PLC formada por un solo bastidor




#### Q Seccionador general

KM Contactor de línea o disyuntor

(1) Barra del conector de aislamiento para localizar errores de puesta a tierra

## Conexión de una estación del PLC formada por varios bastidores



#### Q Seccionador general

KM Contactor de línea o disyuntor

(1) Barra del conector de aislamiento para localizar errores de puesta a tierra