Fiche produit
Caractéristiques

LV833751
MasterPact MTZ1/2/3 - contact inverseur - position embroché

Principales

Gamme	MasterPact
Nom de l'appareil	CE
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT MTZ1 disjoncteur Masterpact MasterPacT MTZ2 disjoncteur Masterpact MasterPacT MTZ3 disjoncteur
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	De base
Manœuvre des contacts auxiliaires	Position connectée
Mode d'installation	Extraire
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-12 : 6 A à 690 V CA 50/60 Hz AC-12 : 8 A à 240 V CA 50/60 Hz AC-12 : 8 A à 380 V CA 50/60 Hz AC-12 : 8 A à 480 V CA 50/60 Hz DC-12 : 0,8 A à 125 V CC DC-12 : 2,5 A à 24/48 V CC DC-12 : 0,3 A à 150 V CC
Charge minimum	100 mA à 24 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,9 cm
Largeur de l'emballage 1	4,2 cm
Longueur de l'emballage 1	4,2 cm
Poids de l'emballage 1	1,018 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.