



### Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	PF
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ2 interruptor automático Masterpact Masterpact MTZ3 interruptor automático

### Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC
Tipo de montaje	Extraíble
Capacidad de corte	3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz 3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V 0,3 A DC-12 125 V
Carga mínima	2 mA en 15 V

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	11,0 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	36,0 g

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.