Hoja de datos del producto STBDDI3615K Características

Kit de entrada digital básico STB - 24 V CC - 6



Principal

Gama de producto	Modicon STB distributed I/O solution
Tipo de producto o componente	Kit de entrada digital básica
Composición del kit	STBXTS1100, conector tipo tornillo de 6 terminales Módulo STBDDI3615 Base STBXBA1000 STBXTS2100, conector de abrazadera de resorte de 6 terminales
Número de entrada digital	6
Tensión de entrada digital	24 V
Tipo de voltaje entrada discreto	cc

Complementario

Complementario		
Barras de separación	1530 V en estado 1 -35 V en estado 0	
Acceptable Input Voltage	30 V	
Tensión máxima absoluta	56 V 1.3 ms	
Corriente de entrada discreta	4,5 mA	
Estado actual 0 garantizado	<= 0.5 mA	
Estado actual 1 garantizado	>= 2.5 mA	
Lógica de entrada digital	Positiva	
Tiempo respuesta	5.25 ms off-a-on 5.75 ms on-a-off	
Tipo de protección	Protección de alimentac. fusible integrado en PDM intervalo de tiempo 5 A Proteción de entrada resistencia limitada Protección de polaridad inversa	
Aislamiento entre canales y bus lógico	1500 V para 1 minuto	
Intercamb. frío	Sí	
Hot swapping	Sí para NIM básicos	
Input filtering	5 ms	
Compatibilidad del producto	Módulo de distribución de energía STBPDT3100/3105 Base de E/S STBXBA1000	
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V DC	
Alimentación	Mód distribución energía	
Consumo de corriente	45 mA en 5 V DC para bus lógico	
Marcado	CE	
Categoría de sobretensión	II	
LED de estado	1 LED (verde) estado de módulo (RDY) 1 LED por canal (verde) estado de canal (IN1 a IN6)	
Profundidad	65,1 mm	
Altura	18,4 mm	
Ancho	125 mm	
Peso del producto	0,112 kg	

Entorno

Normas	EN/IEC 61131-2 tipo 1	
Certificaciones de producto	UL[RETURN]NF[RETURN]CSA	
Grado de contaminación	2 acorde a IK07	
Altitud de operación	<= 2000 m	
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1	
Temperatura ambiente de funcionamiento	060 °C - tipo de cable: sin desclasificación)	
Temperatura ambiente de funcionamiento	32140 °F sin desclasificación	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4085 °C sin desclasificación	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40185 °F sin desclasificación	
Humedad relativa	95 % en 60 °C sin condensación	
Resistencia a las vibraciones 3 gn en 58150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm 5 gn en 58150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 15 mm +/-0.35 mm en 1058 Hz		
sistencia a los choques 30 gn para 11 ms acorde a IEC 88 referencia 2-27		

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,7 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	13,0 cm
Paquete 1 Peso	134,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,178 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	448
Paquete 3 Altura	60,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	448,0 cm
Paquete 3 Peso	60,032 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí	
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse con un sistema de recolección de residuos específico y nunca tern contenedor de basura.		


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

Hoja de datos del producto STBDDI3615K

Esquemas de dimensiones

Dimensiones




Hoja de datos del producto STBDDI3615K

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado

Ejemplo

6 sensores de 2 hilos



Pin	Conector superior	Conector inferior
1	+24 V CC de alimentación del bus de sensor	+24 V CC de alimentación del bus de sensor
2	entrada desde el sensor 1	entrada desde el sensor 4
3	+24 V CC de alimentación del bus de sensor	+24 V CC de alimentación del bus de sensor
4	entrada desde el sensor 2	entrada desde el sensor 5
5	+24 V CC de alimentación del bus de sensor	+24 V CC de alimentación del bus de sensor
6	entrada desde el sensor 3	entrada desde el sensor 6