

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



























### Einfach. schnell. & sicher. installiert

Unsere Mission zur Energiewende: Wir wollen die Installation von PV-Anlagen auf dem Dach für Installateure einfacher, schneller und sicherer gestalten. Dafür bieten wir ein umfangreiches Sortiment an Generatoranschlusskästen (GAK) an. Die GAK-Produktfamilie PV Next bietet Standardvarianten für die DC-seitige Absicherung der Installation zwischen PV-Panel und Wechselrichter. Gleichzeitig können in den PV-Boxen PV-Strings kombiniert werden, um den Verkabelungsaufwand zu reduzieren

### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Photovoltaik, Bestücktes Gehäuse, Generatoran- schlusskasten, 1500 V, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, Verschraubung, Last- trennschalter, Vertikal, Floating Generatoran- schlusskasten
BestNr.	8000057077
Art	PV 224S0F3CXXV0O3TXPX15PFJP
GTIN (EAN)	8430243418263
VPE	1 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Tiefe	360 mm	Tiefe (in als)		14 170 in ab
Höhe	835 mm	Tiefe (inch) Höhe (inch)		14,173 inch 32,874 inch
Breite	635 mm			25 inch
		Breite (inch)		25 Inch
Nettogewicht	32.414,107 g			
Temperaturen				
Umgebungstemperatur	-20 °C45 °C	Betriebstemperatur		-20°C to +45°C
Ausgänge DC				
An arbbor DC Assauran malaitum m	M10 V	t Calamanda a con d Marttan		
Anschluss DC-Ausgangsleitung	M12 Verschraubung mi			
Anschlussart DC-Ausgangsleitung	Schraubklemmenansch	luss		
Anzahl Ausgänge DC	2	1		
DC-Ausgang + & -	Leiteranschluss		Anschlussart	M25 Verschraubung, IP67, ø: 13-18 mm
			Leiteranschlussquer- schnitt, min.	50 mm <sup>2</sup>
			Leiteranschlussquer- schnitt, max.	95 mm²
Lasttrennschalter hat Hilfskontakt	Nein			
Eingänge DC				
Anzahl der Eingänge	24			
Abgesicherte Pole des Strings	+/-	30 A, 32 A		
Abgesicherte Pole des Strings Absicherung		30 A, 32 A		
Abgesicherte Pole des Strings Absicherung Anschluss DC-Eingangsleitung (+)	+/- 15 A, 16 A, 20 A, 25 A,	30 A, 32 A		
Abgesicherte Pole des Strings Absicherung Anschluss DC-Eingangsleitung (+) Anschluss DC-Eingangsleitung (-)	+/- 15 A, 16 A, 20 A, 25 A, Schraubanschluss		Anzahl der Kabelein- führungen	1
Abgesicherte Pole des Strings Absicherung Anschluss DC-Eingangsleitung (+) Anschluss DC-Eingangsleitung (-)	+/- 15 A, 16 A, 20 A, 25 A, Schraubanschluss Schraubanschluss		führungen Kabeldurchmesser,	1 6 mm
Abgesicherte Pole des Strings Absicherung Anschluss DC-Eingangsleitung (+) Anschluss DC-Eingangsleitung (-)	+/- 15 A, 16 A, 20 A, 25 A, Schraubanschluss Schraubanschluss		führungen	
Abgesicherte Pole des Strings Absicherung Anschluss DC-Eingangsleitung (+) Anschluss DC-Eingangsleitung (-)	+/- 15 A, 16 A, 20 A, 25 A, Schraubanschluss Schraubanschluss		führungen Kabeldurchmesser, min. Kabeldurchmesser,	6 mm  12 mm  M20 Kabelverschrau-
Abgesicherte Pole des Strings Absicherung Anschluss DC-Eingangsleitung (+) Anschluss DC-Eingangsleitung (-) Anschluss Funktionserde	+/- 15 A, 16 A, 20 A, 25 A, Schraubanschluss Schraubanschluss Kabeleinführung Leiteranschluss		führungen Kabeldurchmesser, min. Kabeldurchmesser, max.	6 mm
Abgesicherte Pole des Strings Absicherung Anschluss DC-Eingangsleitung (+) Anschluss DC-Eingangsleitung (-) Anschluss Funktionserde  Anschluss Funktionserde	+/- 15 A, 16 A, 20 A, 25 A, Schraubanschluss Schraubanschluss Kabeleinführung		führungen Kabeldurchmesser, min. Kabeldurchmesser, max.	6 mm  12 mm  M20 Kabelverschrau-
Abgesicherte Pole des Strings Absicherung Anschluss DC-Eingangsleitung (+) Anschluss DC-Eingangsleitung (-) Anschluss Funktionserde  Anschluss Funktionserde  Anschlussart DC-Eingangsleitung Anzahl Eingänge DC	+/- 15 A, 16 A, 20 A, 25 A, Schraubanschluss Schraubanschluss Kabeleinführung  Leiteranschluss  Verschraubung		führungen Kabeldurchmesser, min. Kabeldurchmesser, max.	6 mm  12 mm  M20 Kabelverschrau-
Abgesicherte Pole des Strings Absicherung Anschluss DC-Eingangsleitung (+) Anschluss DC-Eingangsleitung (-) Anschluss Funktionserde  Anschluss Funktionserde  Anschlussart DC-Eingangsleitung Anzahl Eingänge DC Anzahl der Leitungseinführungen	+/- 15 A, 16 A, 20 A, 25 A, Schraubanschluss Schraubanschluss Kabeleinführung  Leiteranschluss  Verschraubung 24		führungen Kabeldurchmesser, min. Kabeldurchmesser, max. Anschlussart  Anzahl der Kabelein-	6 mm  12 mm  M20 Kabelverschraubung
Abgesicherte Pole des Strings Absicherung Anschluss DC-Eingangsleitung (+) Anschluss DC-Eingangsleitung (-) Anschluss Funktionserde  Anschluss Funktionserde  Anschlussart DC-Eingangsleitung Anzahl Eingänge DC Anzahl der Leitungseinführungen	+/- 15 A, 16 A, 20 A, 25 A, Schraubanschluss Schraubanschluss Kabeleinführung  Leiteranschluss  Verschraubung 24 11		führungen Kabeldurchmesser, min. Kabeldurchmesser, max. Anschlussart  Anzahl der Kabeleinführungen Kabeldurchmesser,	6 mm  12 mm  M20 Kabelverschraubung
Abgesicherte Pole des Strings Absicherung Anschluss DC-Eingangsleitung (+) Anschluss DC-Eingangsleitung (-) Anschluss Funktionserde  Anschluss Funktionserde  Anschlussart DC-Eingangsleitung Anzahl Eingänge DC Anzahl der Leitungseinführungen	+/- 15 A, 16 A, 20 A, 25 A, Schraubanschluss Schraubanschluss Kabeleinführung  Leiteranschluss  Verschraubung 24 11		führungen Kabeldurchmesser, min. Kabeldurchmesser, max. Anschlussart  Anzahl der Kabeleinführungen Kabeldurchmesser, min. Kabeldurchmesser,	6 mm  12 mm  M20 Kabelverschraubung
Abgesicherte Pole des Strings Absicherung Anschluss DC-Eingangsleitung (+) Anschluss DC-Eingangsleitung (-) Anschluss Funktionserde  Anschlussart DC-Eingangsleitung Anzahl Eingänge DC Anzahl der Leitungseinführungen DC-Eingang + & -	+/- 15 A, 16 A, 20 A, 25 A, Schraubanschluss Schraubanschluss Kabeleinführung  Leiteranschluss  Verschraubung 24 11	_	führungen Kabeldurchmesser, min. Kabeldurchmesser, max. Anschlussart  Anzahl der Kabeleinführungen Kabeldurchmesser, min.	6 mm  12 mm  M20 Kabelverschraubung  48
Abgesicherte Pole des Strings Absicherung Anschluss DC-Eingangsleitung (+) Anschluss DC-Eingangsleitung (-) Anschluss Funktionserde  Anschlussart DC-Eingangsleitung Anzahl Eingänge DC Anzahl der Leitungseinführungen DC-Eingang + & -	+/- 15 A, 16 A, 20 A, 25 A, Schraubanschluss Schraubanschluss Kabeleinführung  Leiteranschluss  Verschraubung 24 11 Kabeleinführung	_	führungen Kabeldurchmesser, min. Kabeldurchmesser, max. Anschlussart  Anzahl der Kabeleinführungen Kabeldurchmesser, min. Kabeldurchmesser,	6 mm  12 mm  M20 Kabelverschraubung  48
Abgesicherte Pole des Strings Absicherung Anschluss DC-Eingangsleitung (+) Anschluss DC-Eingangsleitung (-) Anschluss Funktionserde  Anschlussart DC-Eingangsleitung Anzahl Eingänge DC Anzahl der Leitungseinführungen DC-Eingang + & -	+/- 15 A, 16 A, 20 A, 25 A, Schraubanschluss Schraubanschluss Kabeleinführung  Leiteranschluss  Verschraubung 24 11 Kabeleinführung  positive und negative Ei	_	führungen Kabeldurchmesser, min. Kabeldurchmesser, max. Anschlussart  Anzahl der Kabeleinführungen Kabeldurchmesser, min. Kabeldurchmesser,	6 mm  12 mm  M20 Kabelverschraubung  48
Anzahl der Eingänge Abgesicherte Pole des Strings Absicherung Anschluss DC-Eingangsleitung (+) Anschluss DC-Eingangsleitung (-) Anschluss Funktionserde  Anschlussart DC-Eingangsleitung Anzahl Eingänge DC Anzahl der Leitungseinführungen DC-Eingang + & -  Position der Sicherungen Sicherung Sicherungseinsatz	+/- 15 A, 16 A, 20 A, 25 A, Schraubanschluss Schraubanschluss Kabeleinführung  Leiteranschluss  Verschraubung 24 11 Kabeleinführung  positive und negative Eileere Sicherungshalter	_	führungen Kabeldurchmesser, min. Kabeldurchmesser, max. Anschlussart  Anzahl der Kabeleinführungen Kabeldurchmesser, min. Kabeldurchmesser,	6 mm  12 mm  M20 Kabelverschraubung  48



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

#### **Elektrische Eigenschaften DC**

Bemessungsspannung	1.500 V	Erdung	Direkt an der VPU
Schaltleistung	400 A (DC21B 1500 V)	Überspannungsschutz DC-Seite	1.500-V-Typ II ohne Ferr kontakt
Gehäuse			
Schutzart	IP65		
Normen und Standards			
Normen	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0		
Strangüberwachung DC			
Überwachungsfunktion	Nicht überwacht		
Gewährleistung			
Zeitraum	5 Jahre		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	22-57-02-90	ECLASS 10.0	22-57-02-90
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

#### Zulassungen

Zulassungen		
	(	
	•	•

Zulassungen MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/
ROHS	Konform

### **Downloads**

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo	-
kument	EU Declaration of Conformity Combiner Boxes non monitored
Engineering-Daten	Thermal report
Technische Dokumentation	Electrical drawing
	Mechanical drawing
Anwenderdokumentation	<u>User Manual PV Floating DC Combiner Boxes</u>
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 23:01:06 MESZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen





