

### Descripción INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO

Código MT 100

Nº polos 1P

N. módulos 1

Corriente nominal 1 A

Curva D

Tensión nominal 230-400 V

|                                      |                                   |                                             |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Norma de referencia                  | EN 60898, EN 60947-2              | Frecuencia nominal (Hz)                     | 50/60 Hz                          |
| Poder de corte EN 60898 230V (Icn)   | 10000 A                           | Poder de corte EN 60898 (Ics)               | 0,75 x Icn                        |
| Poder de corte EN 60947-2 230V (Icu) | 15 kA                             | Poder de interrupción EN 60947-2 (Ics)      | 50% Icu                           |
| Tensión de aislamiento (Ui)          | 500 V                             | Tensión nominal de tensión soportada (Uimp) | 4 kV                              |
| Tensión mínima de funcionamiento     | 12V ac/dc                         | Tensión máxima de funcionamiento            | 440 Vca / 220 Vcc                 |
| Número de maniobras eléctricas       | 10.000                            | Número de maniobras mecánicas               | 20.000                            |
| Sección cable rígido                 | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² | Sección cable flexible                      | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² |
| Par nominal de apriete               | 2 Nm                              | Temperatura de empleo                       | -25 +60 °C                        |
| Temperatura de almacenaje            | -40 +70 °C                        | Código Electrocod                           | 1411                              |

## DIMENSIONAL

## MARCAS/APROBACIONES

