



Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	PF
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ2 interruptor automático Masterpact Masterpact MTZ3 interruptor automático

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC
Tipo de montaje	Extraíble
Capacidad de corte	2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V corriente continua 0,3 A DC-12 125 V corriente continua 0,15 A DC-12 250 V corriente continua 5 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
Carga mínima	100 mA en 24 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,0 cm
Paquete 1 Ancho	4,7 cm
Paquete 1 Longitud	15,0 cm
Paquete 1 Peso	42,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.