

FAD S5135 SL42 A R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Die FAD S5-135 Frontadapter mit vorkonfektionierten Kabeln ermöglichen eine sichere Migration von der alten S5-135 auf andere SPS-Systeme oder auf das u-remote-System von Weidmüller.

• S5-135 Karte wird über ein einziges Netzteil versorgt

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	
BestNr.	<u>2435110000</u>
Art	FAD S5135 SL42 A R
GTIN (EAN)	4050118446975
VPE	1 Stück



FAD S5135 SL42 A R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gewichte
Aniiicəəuiideii	und dewichte

Tiefe	23 mm	Tiefe (inch)	0,906 inch
Höhe	283 mm	Höhe (inch)	11,142 inch
Breite	20 mm	Breite (inch)	0,787 inch
Nettogewicht	111,76 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-4060 °C	Betriebstemperatur	-2550 °C

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) SL 5,08 mm

Bemessungsdaten

Betriebsspannung	250 V AC	Maximalstrom pro Kanal	4 A	
Betriebsstrom Gesamt	32 A			

Isolationskoordinaten (EN50178)

Bemessungsisolationsspannung	< 250 V AC	Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2	Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC	1,2 kV

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/
ROHS	Konform

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format

Zeichnungen



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

FAD S5135 SL42 A R

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

53 <u>-</u> 59	
11-4-1-1	
1 2 1 2 1	
1 	
•	
 	
0 •	
N = 100	
• 10	
1	
19 2	
M b - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
图 /n =	
26 is - 28 is	
2 x - x y	
3	
1	
y = -y	
0 0	
W =	
la • i i i i i	