

Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten



Steckbar Frontteil AK2, WAGO WINSTA® MIDI, in: 5pol H07V-U, out:2x5pol sw L1+L2+L3, 125x100x42 mm, lichtgrau

- Konfektioniert mit Anschlussadern 2,5 mm²
- Passend für WAGO WINSTA® MIDI bzw. Wieland gesis® CLASSIC GST18®

Artikel-Nr.:	AT7710
EAN:	8712259325729
Länge	125 mm
Breite	100 mm
Tiefe	42 mm
Polzahl Anschluss	5 polig
Abgang Steckverbinder L1/L2/L3	2x 5polig, schwarz
Vorverdrahtung	2,5 mm ²
Schutzart	IP20
Befestigungsart	Aufrasten
Farbe	lichtgrau
Versand	10
Preisgruppe	250

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Frontteil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen.

