

Hoja de datos del producto

Características

LV848600SP

Separadores de fase MTZ2/3, 4P Extraible



Principal

Gama	Masterpact
Tipo de producto o componente	Separador de fases
Type of accessory	Accesorio de aislamiento
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ2 interruptor automático Masterpact Masterpact MTZ3 interruptor automático
Número de polos	4P 3P
Cantidad por juego	Juego de 3

Complementario

Tipo de montaje	Extraible
Equipo suministrado	1 hoja de instrucciones
Tipo de oferta	Pieza de recambio

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,800 cm
Paquete 1 Ancho	26,000 cm
Paquete 1 Longitud	37,500 cm
Paquete 1 Peso	1,020 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	8,900 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	32
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	48,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.