

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1383182>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Ersatzbatterie, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 40 Ah



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1383182
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	CG
Produktschlüssel	CMUEV3
GTIN	4063151757205
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	28.600 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	28.600 g
Zolltarifnummer	85072080
Ursprungsland	CN

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1383182>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis Batterie	Dieses Produkt enthält eine Batterie mit begrenzter Haltbarkeit, die alle paar Monate aufgeladen werden muss. Auf der Produktverpackung ist gekennzeichnet, wann die Batterie in Betrieb genommen oder nachgeladen werden muss. Die generelle Lagerfähigkeit ist im Bereich Energiespeicher unter „Späteste Inbetriebnahme“ zu finden.
------------------	--

Energiespeicher

Eingang

Eingangsspannung	2x 12 V
Nennkapazität	40 Ah

Allgemein

Batterietyp	BB Battery BP 40-12FR
Batterie Technologie	VRLA-AGM
IQ-Technology	ja
Späteste Inbetriebnahme (nur Akku)	12 Monate (0 °C ... 20 °C)
Späteste Inbetriebnahme (nur Akku) - Bereich	9 Monate ... 12 Monate (20 °C ... 30 °C)
	6 Monate ... 9 Monate (30 °C ... 40 °C)
Temperatursensor	ja

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Batterie
Produktfamilie	Ersatzbatterie

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Maße

Artikelabmessungen

Breite	333 mm
Höhe	173 mm
Tiefe	199 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Laden)	0 °C ... 40 °C

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1383182>

Umgebungstemperatur (Entladen)	-20 °C ... 50 °C
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	≤ 95 %

Ex-Daten

Einsatz im Ex-Bereich	nein
-----------------------	------

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1383182>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27059090
ECLASS-15.0	27050492

ETIM

ETIM 10.0	EC002839
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1383182>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-8 Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	3f888f80-8751-43de-a8e5-547bf9f6e0c7

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de