



### Principal

Gama	Masterpact
Type of accessory	Accesorio de conexión
Tipo de producto o componente	Conexión posterior
Número de polos	3P

### Complementario

Compatibilidad del producto	Masterpact MTZ2 30 H1 Masterpact MTZ2 30 H2 Masterpact MTZ2 30 H1b Masterpact MTZ2 20 DC-C H3 Masterpact MTZ2 20-25 L1 Masterpact MTZ2 30 H10 Masterpact MTZ2 30 HA Masterpact MTZ2 30 HA10
Tipo de montaje	Extraíble Fijo
Connection accessibility	Posterior
Position on device	Hacia arriba
Posición de conexión	Horizontal
Paso de conexión	115 mm

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	7,0 cm
Paquete 1 Peso	3,367 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.