



Principal

Gama de producto	Modicon M218
Tipo de producto o componente	Módulo adicional E/S
Aplicación específica de producto	HVAC and pumping solution
Total inputs/outputs	22
Número de entrada digital	6
Número de salidas discretas	1 para colector abierto 3 para salidas relé SPST con el mismo común 2 para salidas relé SPST con común independiente
Montado en la pared del conducto	2 A para relé
Número de entrada analógica	3 entrada analógica NTC 2 configurable
Número de salida analógica	3 tensión, rango: 0...10 V 2 PWM/PPM, rango: 20 kHz, 12 V, 35 mA

Complementario

Número de puertos serie	1 LAN expansion bus
Refuerzo kit	5 salida analógica(s) 6 digital input(s) 5 entrada analógica(s) 6 digital output(s)
Entrada lógica	Receptor o suministro (positivo/negativo)
Uso de contactos	Contactos sin tensión
Tipo de entrada analógica	Tensión 0...5 V - tipo de cable: Modo LED RC) Tensión 0...10 V NTC sonda temperatura - 50...100 °C - resolución: 0.1 °C Corriente 0...20 mA/4...20 mA Tensión 0...1 V
Fuente de alimentación de detector	12 V CC en 85 mA 5 V CC en 20 mA
[Us] tensión de alimentación asignada	12...24 V 24 V
Ancho	70,2 mm
Altura	87 mm
Profundidad	61,6 mm
Peso del producto	0,19 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,000 cm
Paquete 1 Ancho	9,100 cm
Paquete 1 Longitud	18,500 cm
Paquete 1 Peso	263,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm

Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,798 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Posibilidad de actualización	Se puede actualizar a través de módulos digitales y componentes actualizados

Información Logística

País de Origen	IT
----------------	----