

Hoja de datos del producto NSYVPFN2B4

Características

Vertical busbar barrier, PanelSeT SFN, for electrical enclosure H2000 W400, form 2b



Principal

Gama	PanelSeT
Tipo de producto o componente	Partición vertical
Función	Aplicación compartimentada
Para dimensiones nominales de envolvente	- H: 2000 mm W: 400 mm
Forma de partición de armario	Forma 2
Ubicación de montaje	Frontal del armario
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT SFN compartmentalised version
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material	Acer galvanizado
----------	------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	93 cm
Paquete 1 Ancho	32 cm
Paquete 1 Longitud	8 cm
Paquete 1 Peso	5,8 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	38 cm
Paquete 2 Peso	43 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <input checked="" type="checkbox"/> Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<input checked="" type="checkbox"/> Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Sí
Comunicación ambiental	<input checked="" type="checkbox"/> Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.