

TESTEUR DE TENSION AC/DC 1.000 V AC/1500 V DC

Numéro d'article: 111439

Testeur de tension AC/DC 1000 V AC/1500 V DC, l'appareil à tout faire, y compris la mesure du courant (fourchette) jusqu'à 200 A AC, mesure de la valeur effective réelle TrueRMS. Catégorie de surtension CAT III 1000 V, CATIV 600 V. Avec affichage LED et LCD. Contrôle unipolaire, directionnel du champ tournant et de la continuité intégrés. Détection automatique de la polarité, mesure de la résistance jusqu'à 100k Ω , plage de fréquence 15-800Hz. Fonction d'autotest. Fonction sonore et vibration pour un retour d'information sûr. Test rapide à une main sur les prises Schuko. Fonction lampe de poche, protection de la pointe de test. Indice de protection IP64, testé selon EN61010, EN61243-3:2014. Piles incluses dans la livraison. Dimensions : 210x63x37 mm, poids : 270 g

Longueur (mm) 285 mm

Largeur (mm) 82 mm

Hauteur (mm) 51 mm

Poids (kg) 0,5 kg



Attribut	Valeur
Annonce	Digital
affichage multiple	Oui
Avec rétroéclairage de l'écran	Oui
Sélection de la plage de mesure	automatisch
Mesure de la température	Non
test de continuité	Oui
Mesure de la valeur efficace réelle (TRMS)	Oui
mémoire des valeurs mesurées	Non
Interface	Non
Catégorie de mesure	CAT IV
Tension max. Catégorie du circuit de mesure	600 V
Indice de protection (IP)	IP64
Mesure de la capacité	Non
Mesure de la fréquence	Oui
Barre analogique	Non
Plage de mesure du courant/CA	0.1 A - 200 A

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Stromart	AC/DC
Mesure de la tension, AC	Oui
Mesure de tension, CC	Oui
Plage de mesure de résistance	Oui
Mesure de la performance	Non
Mesure du courant de fuite	Non
mesure des harmoniques	Non
Mesure dans les câbles avec conducteur aller et retour	Non
ouverture de pince	14 mm
Modèle sous forme d'adaptateur à raccorder à un multimètre	Non

GTIN: 4021103061213

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de