

AC/DC-TRUE-RMS-STROMZANGE

Article number: 111411

AC/DC Stromzange True-RMS, Strommessung bis 100 A AC/DC, mit Multimeterfunktion, TrueRMS Echteffektiv-Vermessung. Widerstands- und Kapazitätsmessung. Überspannungskategorie CATIII 600 V, CATIII 300 V. Berührungsloser AC-Spannungsprüfer (NCV). Akustische Durchgangsprüfung, Data-Hold, Diodentest. Große LCD-Anzeige, mit Displaybeleuchtung. Lieferumfang: Tasche, Sicherheitsmessleitungen, Batterien. Größe: 175x60x34 mm



Length (mm) 175 mm
Width (mm) 60 mm
Height (mm) 33 mm
Weight (kg) 0,17 kg

Attribute	Value
Anzeige	Digital
Mehrfachanzeige	No
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung	Yes
Messbereichswahl	manuell
Temperaturmessung	No
Durchgangsprüfung	Yes
Echteffektivwertmessung (TRMS)	Yes
Messwertspeicher	No
Schnittstelle	No
Messkreiskategorie	CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie	600 V
Schutzart (IP)	IP20
Kapazitätsmessung	Yes
Frequenzmessung	No
Analoge Balkenanzeige	No
Strommessbereich/AC	1 A - 100 A
Stromart	AC/DC
Spannungsmessung, AC	Yes
Spannungsmessung, DC	Yes
Widerstandsmessbereich	Yes
Leistungsmessung	No
Ableitstrommessung	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Oberschwingungsmessung	No
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter	No
Zangenöffnung	17 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter	No
Strommessbereich/DC	1 A - 100 A

GTIN: 4021103114117

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de