# Scheda prodotto
## Caratteristiche

# NSYSDCR10
## 2 traverse di rinforzo per porta L1000

## Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma | PanelSeT |
| Tipo prodotto | Traversa porta |
| Application | Multifunzione |
| Nominal dimensions of the housing | - |
| Installazione | Su cornice di rinforzo porta |
| Compatibilità gamma | PanelSeT armadi SF e SM |
| Composizione dispositivo | Elementi di fissaggio<br>2 traverse |
| Quantità per confezione | Set da 1 |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Materiale | Acciaio |
| Finitura superficie | Rivestito di zinco |
| Regolazione | Regolabile in altezza ogni 25 mm per su cornice rinforzo porta |
| Altezza | 18 mm |
| Larghezza | Nominale: 1000 mm<br>Centri di fissaggio: 850 mm |
| Profondità | 18,6 mm |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 88,0 cm |
| Confezione 1: larghezza | 5,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 3,5 cm |
| Confezione 1: peso | 1,276 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| Garanzia | 18 months |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.