



### Principal

|                                          |                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre abreviado del equipo              | cotact. posición desconectado                                                                                          |
| Tipo de producto o componente            | Contacto auxiliar                                                                                                      |
| Función                                  | Monitoring ((*))                                                                                                       |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Masterpact Masterpact NT<br>Masterpact Masterpact NW<br>Masterpact Masterpact NW INDC<br>Compact Compact NS630b...1600 |
| Composición de contactos de señalización | 1 NA/NC                                                                                                                |

### Complementario

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de contactos auxiliares           | Estándar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funcionamiento de contactos auxiliares | Posición desconectada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de montaje                        | Extraíble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ie] Corriente nominal de empleo       | AC-12, estado 1 6 A en 690 V AC 50/60 Hz<br>AC-12, estado 1 8 A en 240 V AC 50/60 Hz<br>AC-12, estado 1 8 A en 380 V AC 50/60 Hz<br>AC-12, estado 1 8 A en 480 V AC 50/60 Hz<br>DC-12, estado 1 0,8 A en 125 V corriente continua<br>DC-12, estado 1 2,5 A en 24/48 V corriente continua<br>DC-12, estado 1 0,3 A en 150 V corriente continua |
| Carga mínima                           | 100 mA en 24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 1,000 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 5,000 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 6,000 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 19,800 g   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S01        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 50         |
| Paquete 2 Altura                   | 15,000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 15,000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 1,190 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P12        |
| Número de unidades en el paquete 3 | 1600       |
| Paquete 3 Altura                   | 45,000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 50,080 kg  |

Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                        |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                          |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                          |

Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|