



Principales

Gamme	MasterPact
Nom de l'appareil	XF
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT MTZ1 disjoncteur
Type de déclencheur voltométrique	Bobine de fermeture

Complémentaires

Type de commande	Standard
Tension d'alimentation [Un]	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V cc
Réglage du seuil en tension	0,85 à 1,1 Un avec fermeture
Maintien de la consommation d'énergie	4,5 W
Mode de montage du disjoncteur	Extraire
Temps de réponse max	65 ms avec fermeture pour Masterpact MTZ1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,3 cm
Longueur de l'emballage 1	8,1 cm
Poids de l'emballage 1	1,167 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.