

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/20AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1185595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185595>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Ersatzbatterie, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 20 Ah

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1185595
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	CG
Produktschlüssel	CMUEV3
GTIN	4063151225858
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	12.700 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	12.700 g
Zolltarifnummer	85072080
Ursprungsland	CN

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/20AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1185595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185595>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis Batterie	Dieses Produkt enthält eine Batterie mit begrenzter Haltbarkeit, die alle paar Monate aufgeladen werden muss. Auf der Produktverpackung ist gekennzeichnet, wann die Batterie in Betrieb genommen oder nachgeladen werden muss. Die generelle Lagerfähigkeit ist im Bereich Energiespeicher unter „Späteste Inbetriebnahme“ zu finden.
------------------	--

Energiespeicher

Eingang

Eingangsspannung	2x 12 V
Nennkapazität	20 Ah

Allgemein

Parallelschaltbarkeit	nein
Batterietyp	BB Battery BP 20-12FR
Batterie Technologie	VRLA-AGM
IQ-Technologie	ja
Späteste Inbetriebnahme (nur Akku)	12 Monate (0 °C ... 20 °C)
Späteste Inbetriebnahme (nur Akku) - Bereich	9 Monate ... 12 Monate (20 °C ... 30 °C)
	6 Monate ... 9 Monate (30 °C ... 40 °C)
Temperatursensor	ja

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Batterie
Produktfamilie	Ersatzbatterie

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Maße

Artikelabmessungen

Breite	155 mm
Höhe	168 mm
Tiefe	183 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 40 °C

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/20AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1185595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185595>

Umgebungstemperatur (Laden)	0 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Entladen)	-20 °C ... 50 °C
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	≤ 95 %

Ex-Daten

Einsatz im Ex-Bereich	nein
-----------------------	------

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/20AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1185595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185595>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27059090
ECLASS-15.0	27050492

ETIM

ETIM 10.0	EC002839
-----------	----------

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/20AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1185595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1185595>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-6 Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	406f16c0-d334-4b00-a1b1-e0213f99a6eb

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de