Série 7400 VDE Kraftform Manche dynamométrique réglable (0,3-3,5 Nm), 7444 VDE x 1,7-3,5 Nm



EAN:	4013288184412	**Dimension:**	200x70x40 mm
Numéro de pièce:	05074757001	**Poids:**	240 g
Numéro d'article:	7400 VDE	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Manche dynamométrique VDE (isolé)
- À couple préréglable de 1,7-3,5 Nm
- Déclic parfaitement audible et resenti à l'atteinte du couple réglé
- Pour lames Kraftform Kompakt VDE (isolées)
- Remplacement éclair des lames interchangeables

Manche dynamométrique VDE (isolé) pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts. Avec couple réglable entre 0,3 et 1,2 Nm. Déclic parfaitement perceptible à l'oreille et au doigt à l'atteinte du couple paramétré. Couple de desserrage illimité. Pour lames Kompakt VDE : Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement éclair de la lame requise et, par là même, de multiples applications.

Lien
https://www.wera.de/fr/05074757001

Wera - 7400 VDE
05074757001 - 4013288184412

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Les jeux Kraftform Kompakt VDE contiennent un manche isolé ainsi que des lames interchangeables aussi isolées permettant un remplacement sans outil spécifique.

Contrôle unitaire à 100 %




Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Manche dynamométrique réglable Kraftform pour électriciens




Réglage aisé de la valeur de couple requise, à la main.

Manche dynamométrique réglable Kraftform pour électriciens




Bonne lisibilité de l'échelle de valeurs. Précision de mesure +/- 6 % conformément à la norme EN ISO 6789.

Déclic parfaitement audible/tangible




Déclic parfaitement audible/tangible lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte.

Couple de desserrage illimité




Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées.

Verrouiller la lame



La lame interchangeable, munie du profil de sortie requis ou d'une clé pour armoire électrique en fonction de ce qu'exige la tâche, se glisse dans le logement du manche.

Retirer la lame



En abaissant l'interrupteur de commande et en le maintenant dans cette position, on libère la fermeture et l'on peut retirer la lame interchangeable ou la clé pour armoire électrique.

Autres variantes de cette famille de produits:

	art. no.	mm	Nm	Nm	mm	inch
05074752001	7440 VDE	9,0	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"
05074750001	7441 VDE	9,0	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"
05074757001	**7444 VDE**	**9,0**	**1,7-3,5**	**0,10**	**192**	**7 9/16"**

Lien
https://www.wera.de/fr/05074757001

Wera - 7400 VDE
05074757001 - 4013288184412

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de