



## ME 336

- Stromwandler
- Wandlerverhältnis  $I_n = 600 \text{ A} / 5 \text{ A}$
- Set mit 3 Stück

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Bemessungsstrom:            | $I_n = 600 \text{ A}$ |
| Wandlerleistung:            | 2,5 VA                |
| Genauigkeitsklasse:         | 1                     |
| Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5                  |

### ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt Wandler:

| Leiterquerschnitt min. | Leiterquerschnitt max. |
|------------------------|------------------------|
| 1,5 mm <sup>2</sup>    | 6 mm <sup>2</sup>      |

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Mitgeliefertes Zubehör: | Befestigungsmaterial |
|-------------------------|----------------------|

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Geschützte Installation             |
| Maximale Umgebungstemperatur 24 h: | 35 °C                               |
| Umgebungstemperatur:               | -5 °C bis +40 °C                    |
| Relative Luftfeuchte:              | ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C |

## ABMESSUNGEN

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe:         | 49,5 mm  |
| Breite:       | 30 mm    |
| Tiefe:        | 70 mm    |
| Nettogewicht: | 0,577 kg |

## ZULASSUNGEN

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Normenkonformität: | DIN EN IEC 61439-2 |
|--------------------|--------------------|

## VERTRIEBSDATEN

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer:      | 20001380                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EAN:                | 4012591127253                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verpackungseinheit: | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zolltarifnummer:    | 85371098                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ETIM Klasse:        | DYNAMIC: EC002048 - Current transformer<br>ETIM-9.0: EC002048 - Current transformer<br>ETIM-8.0: EC002048 - Current transformer<br>ETIM-7.0: EC002048 - Current transformer<br>ETIM-6.0: EC002048 - Current transformer<br>ETIM-5.0: EC002048 - Current transformer<br>ETIM-4.0: EC002048 - Current transformer |

## HINWEIS

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Produkt: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Thermischer Bemessungs-Dauerstrom 1,2 x primärer Bemessungsstrom</li></ul> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ZEICHNUNGEN

